



Handbank - 20

El lector de CMC7 para cheques

El lector de CMC7 **Handbank-20** es un equipo que lee, decodifica y transmite los caracteres CMC7 de los cheques, a la terminal. Tiene un moderno diseño redondeado muy compacto y robusto. Es un lector motorizado, de gran simplicidad de manejo y gran fiabilidad.

Dispone de dos LEDs para indicar una lectura correcta o error.

CARACTERÍSTICAS	
Características de MICR	CMC7, ISO 1004-1995 Máximo 50 caracteres
Velocidad de alimentación	Entre 320 y 360 mm/sg.
Compatibilidad	Windows 9X, Me, NT, 2000, XP, and Linux
Radio reconocimiento con CMC7	99.9%
Fiabilidad cabezal magnético	600.000 lecturas
Comunicaciones	RS-232C, PS2, , emulación de teclado, USB
Alimentación eléctrica	Fuente externa AC 90V/220V DC 12V / 650mA
Consumo eléctrico	en reposo 1W. , en funcionamiento 15W.
Dimensiones	Ancho 125 mm. Alto 70 mm. Ancho 87 mm.
Peso	490 gramos